

MOTEURS
Baudouin



JSB 50

DİZEL JENERATÖR SETİ

50 kVA / 40 kW

Standby Power (ESP)

45 kVA / 36 kW

Prime Power (PRP)

50 Hz – 400/230 V – 1500 rpm

BAUDOUIN DİZEL MOTOR

YAKIT SİSTEMİ: P TİPİ MEKANİK
ENJEKSİYON POMPASI

GOVERNOR: ELEKTRONİK GOVERNOR



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK YAKIT
TÜKETİMİ



7/24 SERVİS
DESTEĞİ



KOLAY BAKIM
& SERVİS

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Baudouin Dizel Motor
- ✓ Elektronik Guarnör
- ✓ Dijital Kontrol Paneli (Datakom D300)
- ✓ Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- ✓ Otomatik Transfer Panosu (ATS) için uygun bağlantı
- ✓ Blok Isıtıcı (Engine Heater)
- ✓ Endüstriyel Egzoz Susturucu
- ✓ Acil Stop Butonu
- ✓ Düşük Yakıt Tüketimi
- ✓ Elektrostatik Toz Boyalı Kabin
- ✓ Kolay Bakım ve Servis İmkânı

TEKNİK ÖZELLİKLER

JENERATÖR GRUBU

Standby Power (ESP)	kVA / kW	50 / 40
Prime Power (PRP)	kVA / kW	45 / 36
Voltaj	V	400/230
Frekans	Hz	50
Faz	Faz	3
Güç Faktörü	Cos φ	0,8
Devir Hızı	rpm	1500

DİZEL MOTOR

Marka		BAUDOUIN
Model		4M06G50/5
Motor Gücü (Standby)	kW	50
Silindir Sayısı		4
Aspirasyon		Turboşarjlı
Yakıt Sistemi		P Tipi Mekanik Enjeksiyon Pompası
Governor		Elektronik Governor
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Devir	rpm	1500

YAKIT TÜKETİMİ

Yakıt Tüketimi (%100 PRP)	L/h	6,3
Yakıt Tüketimi (%75 PRP)	L/h	4,8
Yakıt Tüketimi (%50 PRP)	L/h	3,2

ALTERNATÖR

Alternatör		JESA
Model		JS184H
Güç	kVA	50
Frekans	Hz	50
Voltaj	V	400/230
Faz		3
Güç Faktörü	Cos φ	0,8
İzolasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP23
AVR		Otomatik

KONTROL PANELİ

Marka	DATAKOM
Model	D300
Çalışma Modu	Manuel / Otomatik
Ekran	LCD Ekran
Ölçümler	V, A, Hz, kW, kVA, kWh, PF
Dil Seçenekleri	Türkçe – İngilizce

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- ✓ Senkronizasyon Sistemi
- ✓ Egzoz Spirali
- ✓ Harici Yakıt Tankı
- ✓ Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi
- ✓ Süper Sessiz Kabin
- ✓ Sulu Tip Egzoz Sistemi

BAUDOUIN 4M06G50/5 DİZEL MOTOR



4 Silindir 1500 rpm 50 kW Doğal

JESA JS184H ALTERNATÖR



50 kVA IP23 H Sınıfı AVR

DATAKOM D300 KONTROL PANELİ



LCD Ekran AMF ATS Uzaktan İzleme