JESA JENERATÖR

JSR 110 SERIES
RICARDO ENGINE
STANDBY POWER

0536 316 41 05
0537 923 71 28
info@jesajenerator.com
www.jesajenerator.com

JSR 110
DİZEL JENERATÖR SETİ

110 kVA / 88 kW
Standby Power (ESP)

100 kVA / 80 kW
Prime Power (PRP)

- 50 Hz – 400/230 V – 1500 rpm
- 3 FAZ – GÜÇ FAKTÖRÜ 0.8

YÜKSEK PERFORMANS | DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ | 7/24 SERVİS DESTEĞİ | KOLAY BAKIM & SERVİS

GENEL ÖZELLİKLER

- Ricardo Dizel Motor
- Ağır Hizmet Tipi Şase
- Sessiz Kabin Tasarımı
- Elektrostatik Toz Boyalı Kabin
- Dijital Kontrol Paneli (Datakom D300)
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Otomatik Transfer Panosu (ATS)
- Blok Isıtıcı (Engine Heater)
- Endüstriyel Egzoz Susturucu
- Acil Stop Butonu
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Kolay Bakım ve Servis İmkanı

EBATLAR VE AĞIRLIK

Uzunluk (L)	mm	2800
Genişlik (W)	mm	1100
Yükseklik (H)	mm	1770
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	230
Kuru Ağırlık	kg	~1650
Gürültü Seviyesi	dBA @7m	72 ±3

TEKNİK ÖZELLİKLER

JENERATÖR GRUBU

Standby Power (ESP)	kVA / kW	110 / 88
Prime Power (PRP)	kVA / kW	100 / 80
Voltaj	V	400/230
Frekans	Hz	50
Faz		3
Güç Faktörü	Cos φ	0.8
Devir Hızı	rpm	1500

ALTERNATÖR

Marka		JESA
Model		J274C
Güç	kVA	110
Tip		Fırçasız
İzolasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP23
AVR		AVR Kontrollü

DİZEL MOTOR

Marka		RICARDO
Model		R6105ZLD
Motor Gücü (Prime)	kW	100
Motor Gücü (Standby)	kW	110
Silindir Sayısı		6
Aspirasyon		Turbo Şarjlı
Yakıt Sistemi		Direkt Enjeksiyon
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Devir	rpm	1500

KONTROL PANELİ

Model	DATAKOM D300
Çalışma Modu	Manuel / Otomatik
Ekran	LCD Ekran
Ölçümler	V, A, Hz, kW, kVA, kWh, PF
Koruma Fonksiyonları	Düşük Yağ Basıncı, Yüksek Hararet, Aşırı Yük, Düşük/Yüksek Voltaj, Motor Hızı, Şarj Arızası
Dil Seçenekleri	Türkçe - İngilizce

YAKIT TÜKETİMİ

%100 Yük	21 L/saat
%75 Yük	16 L/saat
%50 Yük	11 L/saat

Yakıt tüketimi değerleri dizel yakıt için geçerlidir.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Senkronizasyon Sistemi
- Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi
- Harici Yakıt Tankı
- Egzoz Spirali
- Süper Sessiz Kabin
- Sulu Tip Egzoz Sistemi

RICARDO R6105ZLD DİZEL MOTOR

6 Silindir | 1500 rpm | 110 kW (Standby) | 100 kW (Prime) | Turbo Şarjlı | Su Soğutmalı

JESA J274C ALTERNATÖR

110 kVA | Fırçasız | AVR Kontrollü | IP23 | H Sınıfı

DATAKOM D300 KONTROL PANELİ

LCD Ekran | AMF | ATS | Otomatik Koruma

YERLİ ÜRETİM

JESA jeneratör ürünleri sürekli geliştirilmekte olup,
önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ISO 9001 | CE | ISO 14001